

Datenblatt FRITZ!DECT 200

Leistungsmerkmale

- Schaltet automatisch oder manuell die Stromzufuhr angeschlossener Geräte (bis 2.300 Watt)
- Manuelles Schalten: über Taster am Aktor oder per FRITZ!Fon; am PC, Smartphone oder Tablet über die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box oder per FRITZ!App Smart Home (lokal und über das Internet)
- Automatisches Schalten: einmalig, täglich, wochentäglich (140 freie Schaltpunkte pro Woche), rhythmisch, zufällig, Countdown, per Astro-Funktion je nach Zeitpunkt von Sonnenauf- und -untergang oder per Google-Kalender, Abschalten bei Standby, Schalten durch Geräusche (z.B. Klatschen oder Klopfen)
- Misst den Energieverbrauch angeschlossener Geräte und zeichnet diesen auf
- Energieauswertung: aktuelle Leistung (Wirkleistung), sowie aktuelle Spannung und Strom, Verbrauch pro 15 Minuten, Tag, Monat, Jahr in kWh, Euro, CO₂-Ausstoß
- Integrierter Temperaturfühler und Geräuschsensor
- Aufzeichnen des Temperaturverlaufs der letzten 24h
- Anzeige der aktuellen Leistung und Temperatur sowie Schalten über FRITZ!Fon, die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box oder FRITZ!App Smart Home
- Push-Mail-Funktion: alle Informationen wie verbrauchte Energie oder Schaltzustand per E-Mail inkl. Verbrauchsdaten als CSV-Anhang
- Intuitive Einrichtung im Browser über die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box
- Steuerung per PC, Notebook, Smartphone oder Tablet – auch unterwegs über das Internet
- Software-gesteuertes Schalten am Nulldurchgang
- Funkreichweite: bis zu 300 Meter im Freien und bis zu 40 Meter in Gebäuden
- Einbindung ins Heimnetz über DECT-Funk – ab Werk sicher verschlüsselt
- Automatische Update-Funktion für neue Leistungsmerkmale

Geräteeigenschaften

- Abmessungen (B x H x T): 59 x 93 x 41 mm (ohne Stecker)
- Gewicht: 135 g
- Maximale Leistungsaufnahme: ca. 1,1 Watt (ab FRITZ!OS 6.50)
- Leistungsaufnahme im Stand-by: ca. 0,5 Watt (ab FRITZ!OS 6.50)
- Messgenauigkeit: +/- 100mW (bis 5 Watt) bzw. +/- 2% (ab 5 Watt)
- Geeignet für Umgebungstemperaturen von 0° C – 40° C

Systemvoraussetzungen

- FRITZ!Box mit DECT
(Ausnahme FRITZ!Box 7412)
- FRITZ!OS ab Version 6.83

Lieferumfang

- FRITZ!DECT 200
- Installationsanleitung

Artikelnummer

- 20002572