

Datenblatt FRITZ!DECT 440

Leistungsmerkmale

- Vier konfigurierbare Tasten für die komfortable Bedienung von FRITZ!-Produkten für das Smart Home
- Schaltet und steuert die neue smarte LED-Lampe FRITZ!DECT 500
- Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, deren gemessene Werte auf dem Display angezeigt werden
- Temperatursensor zum Steuern der Heizkörperregler FRITZ!DECT 302, 301 und 300
- Schaltet die intelligente Steckdosen FRITZ!DECT 200 und 210
- Schaltet und steuert einzelne Geräte und Gruppen
- Mit hochauflösendem E-Paper-Display das Smart Home immer im Blick
- Über DECT-ULE-Funk mit jeder FRITZ!Box mit DECT-Basis einsetzbar
- Flexibel einsetzbar mit magnetischer Wandhalterung
- Automatische Updates für neue Funktionen
- Perfekt abgestimmt und einfach eingerichtet mit FRITZ!Box

Geräteeigenschaften

- Abmessungen (B x H x T): 69 x 69 x 18 mm
- Gewicht: 75 g
- Einsatzbereit bei einer Umgebungstemperatur von 10° C bis 40° C
- Funkstandard: DECT ULE
- Funkreichweite: bis zu 40 Meter in Gebäuden
- Frequenzbereich: 1880 MHz – 1900 MHz
Maximale Sendeleistung: 250 mW

Lieferumfang

- FRITZ!DECT 440

- Installationsanleitung
- Wandhalterung
- 1 x Klebestreifen
- 2 x Schraube / 2 x Dübel
- 2 x AAA-Batterie

Montage

- Die Montage erfolgt mit dem mitgelieferten Klebestreifen bzw. Schrauben
- Optional kann das Gerät mobil verwendet werden

Systemvoraussetzungen

- FRITZ!Box mit DECT
- FRITZ!OS ab Version 7.50

Artikelnummer

- 20002905